

Fabriksåterställning Dilog DIP 701



1. Tryck på **Menu**
2. Välj **Konfiguration** och därefter gå ned i listan till **Systeminställningar** och tryck OK
3. Välj **Återställ till fabriksinställningar** och tryck OK
4. Pinkoden är 1111 och tryck sedan OK
5. Boxen startar sedan om och TV-bilden blir svart
6. När boxen startar upp igen så kommer man få välja språk och läge.
Dessa ska vara inställda på **IP läge** samt språk **Svenska**.
Avsluta sedan genom att trycka OK på **Välj**
7. Boxen laddar in kanallista
8. När kanallistan är färdig laddad så startas SVT1
9. Laddar inte boxen kanallista så uppges felmeddelande
"Begränsad funktion. Kan inte ladda kanallista".
Kontrollera då anslutningen mellan digitalbox och där IP-TV tjänsten är aktiverad